

PARAMETRAGES SIM FREE (par réf) – sous réserve que le PIN de la SIM ait bien été saisi

PB80	AP57 / AP54 / AP52B	V905	AG86 et AG85
<ul style="list-style-type: none"> - paramètres - plus.. - réseaux mobiles - Free - cocher "itinérance des données" - ignorer le message d'alerte et clic sur "OK" - clic sur "opérateurs de réseau" - clic sur "sélectionner automatiquement" retour sur la page « réseaux mobiles » - noms des points d'accès - nom : FR - Free Web - APN : free - MMSC : non défini - type d'APN : cocher "default, supl" - clic que le menu / enregistrer - retour sur le menu / nouvelle APN - nom : FR - Free MMS - APN : mmsfree - MMSC : http://mms.free.fr - type d'APN : cocher "mms" - clic que le menu / enregistrer 	<ul style="list-style-type: none"> - paramètres - plus.. - réseaux mobiles - Free - cocher "itinérance des données" - ignorer le message d'alerte et clic sur "OK") retour sur la page « réseaux mobiles » - noms des points d'accès - nom : FR - Free Web - APN : free - MMSC : non défini - type d'APN : cocher "default, supl" - clic que le menu / enregistrer - retour sur le menu / nouvelle APN - nom : FR - Free MMS - APN : mmsfree - MMSC : http://mms.free.fr - type d'APN : cocher "mms" - clic que le menu / enregistrer 	<ul style="list-style-type: none"> - paramètres - plus.. - réseaux mobiles - SIM1 sim déverrouiller PIN - cocher "données activées" - ignorer le message d'alerte et clic sur "OK" - cocher "itinérance des données" - ignorer le message d'alerte et clic sur "OK" - clic sur "opérateurs de réseau" - clic sur "sélectionner automatiquement" - paramètres - plus.. - réseaux mobiles - SIM1 sim déverrouiller PIN - noms des points d'accès - nom : FR - Free Web - APN : free - MMSC : non défini - type d'APN : cocher "default, supl" - clic que le menu / enregistrer - retour sur le menu / nouvelle APN - nom : FR - Free MMS - APN : mmsfree - MMSC : http://mms.free.fr - type d'APN : cocher "mms" - clic sur le menu / enregistrer 	<ul style="list-style-type: none"> - paramètres - consommation des données - clic sur Free - activer "données mobiles" - paramètres - plus.. - réseaux mobiles - activer "itinérance des données" - ignorer le message d'alerte et clic sur "OK" - type de réseau préféré - cocher 3G - clic sur "opérateurs de réseau" - clic sur "sélectionner automatiquement" - paramètres - plus .. - réseaux mobiles - noms des points d'accès - dans le menu choisir "nouvel APN" - nom : Free - APN : free - MMSC : non défini - type d'APN : cocher "default, supl" - clic que le menu / enregistrer - retour sur le menu / nouvel APN - nom : Free MMS - APN : mmsfree - MMSC : http://mms.free.fr - type d'APN : cocher "mms" - clic que le menu / enregistrer

KL48PH/V355/H5004

- paramètres
 - Plus
 - réseaux mobiles
 - opérateurs de réseaux
 - appuyer sur "sélectionner automatiquement"
 - nom des points d'accès

 - appuyer sur le pictogramme du + entouré par un cercle (pour ajouter) et renseigner les informations suivantes
 - Nom : Free + OK
 - APN : free + OK
 - Type d'APN : cocher "default, supl" + OK
 - appuyer sur le menu (en haut à droite les 3 points) et enregistrer
- De retour sur l'écran APN
- appuyer sur le pictogramme du " + "entouré par un cercle (pour ajouter) et renseigner les informations suivantes :
 - Nom : Free MMS + OK
 - APN : mmsfree + OK
 - type d'APN : mms + OK
 - MMSC : http://mms.free.fr + OK
 - appuyer sur le menu (en haut à droite les 3 points) et enregistrer
- De retour sur la page principale des paramètres
- consommation des données
 - appuyer sur l'onglet "Free"
 - activer les "données mobiles"
- Notez que cette procédure est valable pour tous les opérateurs.